

K - BT 110

Bedienteil für Lichtbalken
und Warnanlagen



Bedienteil K - BT 110

In drei Versionen verfügbar

- Rettungsdienst
- Feuerwehr
- Polizei mit verriegelten Display-Tasten

Beinhaltet die Einheiten

- Alarmzugdreheschalter ZBW / AFW
- Umschalter Funk / Lautsprecher (BT - 14)
- Schalteinheit SE - 4
- Kontrolllampe für rechtes Blaulicht

Vereint die Funktionen

- Alarmzugdreheschalter
- Stadt-/Landumschaltung Tonfolgesignal
- Funktionstest des Tonfolgesignals
- Sprachdurchsagen mit Handapparat oder Mikrophon über die Lautsprecher
- ankommender Funk über Lautsprecher

Technische Daten

Stromversorgung

Nennspannung	12 V - DC
Betriebsbereich	10,8 ... 14,4 V - DC

Stromaufnahme

Bereitschaft	< 1 mA
- mit Nachtbeleuchtung	10 mA
Maximal	200 mA

Umgebungsbedingungen

Temperatur	-25 °C ... +70 °C
------------	-------------------

Mechanik

Abmessungen	
- über alles	188 x 58,5 x 95 mm
- Einbaumaß	157 x 46 x 90 mm

Eingänge / Ausgänge

Kennleuchte EIN, potentialfrei	je 6 A
Warnanlage EIN, potentialfrei	1 A
Res. / Display I,II,III	je max. 2 A
Test	16 V - 100 mA
Nachtbeleuchtung	10 mA
LED-Kontrollleuchten	je 6 mA

Sprachsignal

Mikrofon	4 mV / 200 Ω
- umsteckbar auf	450 mV / 200 Ω
Funk	450 mV / 200 Ω
NF-Ausgangspegel	4 mV

Bestellbezeichnungen

BN	Bezeichnung
5028 / 02	K-BT 110, Version Polizei
5028 / 03	K-BT 110, Version Rettungsdienst
5028 / 04	K-BT 110, Version Feuerwehr
5028 / 34	K-BT 110, Version Feuerwehr, Bayern
5028 / 00.01	Funkadapterkabel für FuG8
5028 / 00.03	Gegenstecker (Stecker 1+2)
5028 / 00.04	Mikrofonanschlusskabel